



iDialog1200

Codice: IDG1200



DESCRIZIONE GENERALE NUOVA GAMMA:

La gamma iDialog è la soluzione ideale per la protezione di PC e periferiche nell'ambiente domestico ed in ufficio.

iDialog è la soluzione facile da installare ed economica per proteggere:

–apparecchiature informatiche come PC, Media Center e periferiche TV, Home Cinema, Ricevitori Satellitari e Digitale Terreste, lettori e masterizzatori DVD;

–Modem e router xDSL ;

–Piccoli elettrodomestici.

VANTAGGI

•Prodotto ECO LINE

•Massima affidabilità nella protezione dei PC grazie anche al software di monitoraggio e shutdown PowerShield3, scaricabile gratuitamente dal sito www.riello-ups.com

•Installabile sui PC con sistema operativo Windows 7, 2008, Vista, 2003, Xp, Linux, Mac OS X e Sun Solaris

•Dimensioni contenute, iDialog con la sua forma compatta può essere posizionato in qualsiasi parte della scrivania o dell'ambiente domestico

•Silenziosità totale, iDialog è adatto anche a proteggere le vostre apparecchiature digitali non professionali come Home Cinema, Masterizzatori, DVD, Ricevitori Satellitari e Digitale Terreste.

Garanzia :

24 mesi



TECNOLOGIA ECO LINE! Kit ricambio batterie: 2 x 0604030014

CARATTERISTICHE GENERALI

Destinazione d'uso	Protezione Pc	Formato	Tower	Protezione circuito	Fusibile d'ingresso	Tecnologia	VFD (Voltage and Frequency Dependent)
--------------------	----------------------	---------	--------------	---------------------	----------------------------	------------	---

USCITA

Potenza erogata Watt	720 WATT	Potenza Erogata Va	1.200 Va	Spine elettriche connettabili	4	Tipologie spine	IEC C13
Numero spine telefoniche agganciabili	0	Frequenza d'uscita Minima	49,5 Hz	Frequenza d'uscita Massima	60,6 Hz	Bypass	No

BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO

Tecnologia	VRLA (Valve Regulated Lead-Acid)	Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	2 Min				
------------	---	--	--------------	--	--	--	--

INGRESSO

Numero Connettori in ingresso	0						
-------------------------------	----------	--	--	--	--	--	--

CONNETTIVITÀ

Scheda di rete	No	Usb	Si				
----------------	-----------	-----	-----------	--	--	--	--

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o

d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.