Stampante Xerox® VersaLink® B400

Caratteristiche del sistema	VersaLink B400N	VersaLink B400DN
Velocità solo fronte A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm	 Fino a 45 ppm Fino a 38 ppm	
Velocità fronte/retro A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm	 Fino a 28 ppm Fino a 25 ppm	
Ciclo di funzionamento mensile[1]	Fino a 110,000 pagine / mese	
Volume di stampa mensile medio consigliato[2]	Fino a 12,000 Pagine	
Processore	1.05 GHz Dual-Core	
Memoria	2 GB	
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T USB High-speed 3.0 Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale NFC Tap-to-Pair	
Funzionalità del controller	Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online (accessibile dall'interfaccia utente e dal driver di stampa)	
Gestione della carta	**VersaLink B400N**	**VersaLink B400DN**
Vassoio bypass		
Capacità[3]	150 Fogli	
Formati	Formati personalizzati: Da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm	
Grammature	Da 60 a 220 g/m²	
Tipi di supporto	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Buste Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Pre-stampata Riciclata	
Vassoio 1		
Capacità[3]	550 Fogli	
Formati	Formati personalizzati: Da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm	
Grammature	Da 60 a 220 g/m²	

Vassoio 1		
Tipi di supporto	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Pre-stampata Riciclata	
3 Vassoi aggiuntivi		
Capacità[3]	550 Fogli ciascuno	
Formati	Formati personalizzati: Da 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm	
Grammature	Da 60 a 220 g/m²	
Tipi di supporto	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Pre-stampata Riciclata	
Capacità complessiva		
Capacità standard del dispositivo[3]	700 Fogli	
Capacità complessiva del dispositivo[3]	2,350 Fogli	
Uscita carta		
Capacità di uscita[3]	250 Fogli	
Fronte/retro automatico	NA	Standard
Caratteristiche tecniche del dispositivo	**VersaLink B400N**	**VersaLink B400DN**
Requisiti elettrici		
Europa	Tensione: 220-240 VCA Frequenza: 50/60 Hz 6 A	
Assorbimento		
Stampa continua[4]	565 Watt o meno	
Modalità Pronta (Standby)[4]	46 Watt o meno	
Modalità Risparmio energetico (A riposo)[4]	4 Watt o meno	
Ambiente operativo		
Gamma di temperatura richiesta Stato inattivo Stato attivo	 Da 0 a 35°C Da 10 a 32°C	
Umidità relativa richiesta	Dal 10% all'85%	
Livelli di potenza sonora	Stato attivo: 7,5 B(A) o meno; Standby 5,3 B(A) o meno	
Livelli di pressione sonora	Stato attivo 56 dB(A) o meno, Standby 30 dB(A) o meno	
Tempo di avvio (a spenta a interfaccia utente pronta)	Velocità massima di 60 secondi	
Tempo di riscaldamento (da modalità risparmio energetico)	Velocità massima di 5 secondi	

Stampante Xerox® VersaLink® B400

Dimensioni e peso (senza imballaggio)	
VersaLink B400N	Larghezza: 459 mm Profondità: 426 mm Altezza: 339 mm Peso: 14 kg
Vassoio carta da 550 fogli	Larghezza: 393 mm Profondità: 393 mm Altezza: 94 mm Peso: 3,2 kg
Dimensioni e peso (con imballaggio)	
VersaLink B400N	Larghezza: 540 mm Profondità: 588 mm Altezza: 480 mm Peso: 17,35 kg
Vassoio carta da 550 fogli	Larghezza: 498 mm Profondità: 504 mm Altezza: 234 mm Peso: 4,4 kg
Certificazione del sistema/Conformità normativa	
Certificazioni	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su **www.xerox.com/OfficeCertifications**.
Stampa	**VersaLink B400N** **VersaLink B400DN**
Tempo di uscita prima pagina	Solo 8 secondi
Risoluzione	Fino a 1200 x 1200 dpi (migliorata)
Linguaggi PDL	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
Area di stampa massima	4 mm dal bordo della carta
Funzioni di stampa	Impostazioni predefinite delle applicazioni Stato in tempo reale bidirezionale Creazione libretto Modalità bozza Identificazione lavoro Monitoraggio lavori Stampa personale Stampa da USB Fascicolo di prova Lavoro salvato Proporzioni Stampa protetta Salta pagine vuote Archiviazione e richiamo impostazioni driver Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Impostazioni driver Xerox® Earth Smart
Stampa da USB	Consente di stampare in modalità walk-up dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal PC tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Sistemi operativi	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012 Mac OS® versione 10.9 e successive Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2

Stampante Xerox® VersaLink® B400

Stampa	VersaLink B400N	VersaLink B400DN
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6,WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ Secure FTP È possibile disabilitare la maggior parte dei protocolli non in uso	
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS	
Capacità font	Font PostScript: 144 Font PCL: 82	
Soluzioni software		
App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox® App Gallery	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e riducendo le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le App ConnectKey non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta caricare queste pratiche app ConnectKey senza server al dispositivo.	
Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili		
Xerox® Mobile Express Driver®	Rende facile per gli utenti che hanno necessità di muoversi da una sede all'altra trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox®. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna sede, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.	
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.	
Apple® AirPrint®	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza dover installare driver e collegare cavi. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.	
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connette i dispositivi di stampa al Web, consentendo agli utenti di stampare documenti di uso quotidiano da smartphone, tablet, notebook Chromebook™ e qualunque altro dispositivo connesso al Web.	
Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)	Il Plugin Xerox® Print Service per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza ricorrere ad app di terze parti o driver di stampa aggiuntivi. Quando il vostro dispositivo mobile è connesso a stampanti multifunzione abilitate alla tecnologia ConnectKey tramite una rete wireless, potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store.	
Sicurezza	**VersaLink B400N**	**VersaLink B400DN**
Funzioni di sicurezza	Crittografia a 256 bit Controlli sull'accesso Registro di controllo Creazione automatica certificati autofirmati Convalida percorso certificati Impostazioni di revoca certificato Integrazione Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) Filtro domini FIPS 140-2 Verifica firmware Filtro indirizzi IP Autenticazione di rete Filtro porte Autorizzazioni basate su ruolo Stampa protetta Certificati di sicurezza Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS	
Software Xerox® PrintSafe (opzionale)	Questo software di autenticazione si integra con lettori/schede forniti dalle case produttrici più affidabili.e fornisce accesso tramite PIN a quasi tutte le stampanti presenti nell'ambiente di stampa protetto di un cliente. Funziona con dispositivi XeroxXerox® e di altri produttori. Questo software può essere utilizzato con una vasta gamma di lettori badge conformi agli standard del settore.	
Gestione del dispositivo		
Xerox® CentreWare® Web		
	• Applicazione server per amministratori di rete basata sul Web che consente di gestire dispositivi tramite browser Web da qualunque stazione di lavoro, su Windows, UNIX o altro sistema operativo • Compatibile con stampanti SNMP di qualsiasi marca • Agevola il rilevamento e l'installazione dei dispositivi, i controlli sullo stato e la risoluzione dei problemi, gli aggiornamenti dei dispositivi, nonché la gestione di base delle risorse e degli account.	

Stampante Xerox® VersaLink® B400

Xerox®Server web integrato - Pagina web dei dispositivi integrata	
Stato del dispositivo	Server Web integrato • Stato/contenuto del vassoio • Stato dei materiali di consumo
Visualizzazione delle code di stampa	Gestione completa della coda di stampa lavori – sospensione, rilascio, avanzamento ed eliminazione
Invio del lavoro	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG) Selezione della funzione di uscita
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo
Browser	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52 Opera™ 39
Remote PrintServices	
Automated Meter Reading (AMR)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Libera gli utenti da tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati delle letture contatore a Xerox.
Automated Supplies Replenishment (ASR)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
Assistente di manutenzione	Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. Vengono inviati dati diagnostici a Xerox®, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e di incrementare i tempi di attività.
Contabilità	
Xerox® Standard Accounting (Standard)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di stampa
Contabilità	Fino a 9999 account utente con SSD installata Fino a 1000 account utente con SSD installata (ID utente) Fino a 500 account generali (Client)
Funzioni	• L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul web o il pannello di controllo del dispositivo negli strumenti. • L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del settore.
Opzioni di contabilità – Contabilità di rete (Consente la gestione di tutta la contabilità da parte di un server centrale)	
	• Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema • Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo • Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito www.xerox.com • Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto protocollo HTTPS • Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account • Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti • Interfaccia con terminale di contabilità di terze parti per UI di contabilità
Contenuto della confezione	
	Stampante VersaLink B400 Cartuccia toner capacità standard: capacità 5.900 stampe[5] CD software e documentazione (Guide alla sicurezza, alle normative, al riciclaggio e smaltimento, driver di stampa e Informativa sulla garanzia) Guida all'installazione Guide rapide Cavo di alimentazione

Materiali di consumo e accessori	Quantità	Numero di parte
Materiali di consumo		
Cartucce toner a capacità standard	5.900 standard Pagine[5]	106R03580
Cartucce toner ad alta capacità	13.900 standard Pagine[5]	106R03582
Cartucce toner ad altissima capacità	24.600 standard Pagine[5]	106R03584
Cartuccia fotoricettore	65.000 standard Pagine[6]	101R00554
Accessori		
Vassoio carta da 550 fogli		497K13620
Kit di produttività con unità SSD da 16 GB		097S04913

Stampante Xerox® VersaLink® B400

Accessori	
Base di supporto	497K13660
Kit adattatore di rete wireless	497K16750

[1] Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
[2] Produzione mensile stimata su base regolare.
[3] Capacità carta basate su supporti da 20 lb. / 75 g/m2; le capacità variano con formati di grammatura diversa.
[4] Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del Programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.
[5] Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.
[6] Stima approssimativa. Resa dichiarata con l'utilizzo di 3 pagine in formato A4 da 75 g/m². La resa può variare in base al tipo, al formato, alla grammatura e all'orientamento del supporto, nonché ai modelli di utilizzo.

www.xerox.com/office

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

© 2017 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox con il marchio figurativo®, CentreWare®, ConnectKey® Global Print Driver®, MeterAssistant®, Mobile Express Driver®, SuppliesAssistant® e VersaLink® sono marchi di Xerox Corporation o concessi in licenza a Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questo prodotto è conforme alle direttive ENERGY STAR relative all'efficienza energetica. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifiche senza preavviso.
2/17 BR20956 - VB4SS-01IA